

Position	Positionsnummer	Art	Leitung	Kabel-Nr	Dosengröße	Einbauhöhe	Anzahl	Verteilerschrank	(KNX-)Kanal	Bemerkung
Ebene 0 (Keller "K")										
Eingang (Raumnummer 1)										
Steckdosen										
Wand Ost	K-1-S1-2	230V	NYM-J 5x1,5	1		30 cm	2	Schaltaktor	1	2er-Steckdose (1Schaltbar/1Konstant)
Wand Unter Treppe	K-1-S3-4	230V	NYM-J 5x1,5	1		30 cm	2	Schaltaktor	1	2er-Steckdose (1Schaltbar/1Konstant)
Jalousien										
Wand Nord	K-1-J2.1-2.2	230V	NYM-J 5x1,5	1			2	Jalousienaktor	1	
Netzwerk										
Beleuchtung										
Decke	K-1-L1.1-1.3	12/24V	NYM-J 5x1,5	1			3	DALI-EVG	1	3x LED Panel
Treppenbeleuchtung	K-1-L2.1.-2.2	12/24V	NYM-J 5x1,5	2			2	Schaltaktor	1	Nicht Dimmbar
Abstell unter Treppe	K-1-L3	12/24V	NYM-J 3x1,5	3			1	Schaltaktor	1	Nicht Dimmbar
Reed-Kontakte										
Fenster Nord 1	K-1-F1-2	KNX	J-Y(St)Y 2x2x0,8	1			2	Binäraktor		
Fenster Nord 2	K-1-F3-4	KNX	J-Y(St)Y 2x2x0,8	2			2	Binäraktor		
Haustüre	K-1-F5	KNX	J-Y(St)Y 2x2x0,8	3			1	Binäraktor		
Taster										
Wand Ost	K-1-T1	KNX	EIB-Y(St)Y 2x2x0,8 (Grün) (KNX)			110 cm	1			
Präsenzmelder										
Decke	K-1-P1	KNX	EIB-Y(St)Y 2x2x0,8 (Grün) (KNX)				1			
1-Wire										
Wand Süd Garderobe	K-1-W	1-Wire	EIB-Y(St)Y 2x2x0,8 (Lila) (1-Wire)	1		200	1			Vorsehen
Keller (Raumnummer 2)										
Steckdosen										
Wand Nord	K-2-S1-2	230V	NYM-J 5x1,5	1		30 cm	2	Dauerstrom		2er-Steckdose
Wand Ost	K-2-S3-4	230V	NYM-J 5x1,5	2		30 cm	2	Schaltaktor (Messung)	2	2er-Steckdose (Für Waschmaschine + Trockner)
Wand Süd	K-2-S5-6	230V	NYM-J 5x1,5	1		30 cm	2	Dauerstrom		2er-Steckdose
Wand West	K-2-S6-7	230V	NYM-J 5x1,5	1		30 cm	2	Dauerstrom		2er-Steckdose
Beleuchtung										
Decke	K-2-L1	230V	NYM-J 5x1,5	1			1	Dauerstrom		Nicht an KNX Anschließen
Reed-Kontakte										
Türe Süd		KNX	J-Y(St)Y 2x2x0,8	1			2	Binäraktor		
Präsenzmelder										
Decke	K-2-B1	KNX	EIB-Y(St)Y 2x2x0,8 (Grün) (KNX)				1			Notwendig?
1-Wire										
Wand Nord	K-2-W	1-Wire	EIB-Y(St)Y 2x2x0,8 (Lila) (1-Wire)	1		200	1			Vorsehen
Ebene 1 (Eltern "E")										
Podest EG (Raumnummer 1)										
Steckdosen										
Jalousien										
Tür Nord	E-1-J1	230V	NYM-J 5x1,5	1			1	Jalousienaktor	1	
Beleuchtung										
Decke	E-1-L1	12/24V	NYM-J 5x1,5	1			1	DALI-EVG	1	LED Panel
Podestbeleuchtung	E-1-L2.1-2.2	12/24V	NYM-J 5x1,5	2			2	Schaltaktor	1	Nicht Dimmbar
Treppenbeleuchtung	E-1-L2.3-2.4	12/24V	NYM-J 5x1,5	2			2	Schaltaktor	0	Geschaltet mit Podestbeleuchtung
Reed-Kontakte										
Tür Nord	E-1-F1-2	KNX	J-Y(St)Y 2x2x0,8	1			2	Binäraktor		
Taster										
Präsenzmelder										
Decke	E-1-B1	KNX	EIB-Y(St)Y 2x2x0,8 (Grün) (KNX)				1			Normaler Taster Sinnvoll?
Küche/Essen (Raumnummer 2)										
Steckdosen										
Wand Nord	E-2-S1-3	230V	NYM-J 5x1,5	1		30 cm	3	Schaltaktor	1	3er-Steckdose (1Schaltbar/2Konstant)
Pfeiler Süd	E-2-S4-5	230V	NYM-J 5x1,5	1		30 cm	2	Schaltaktor	1	2er-Steckdose (1Schaltbar/1Konstant)
Wand West	E-2-S6-9	230V	NYM-J 5x1,5	2		110 cm	4	Schaltaktor	2	4er-Steckdose (2Schaltbar/2Konstant)
Wand West	E-2-S10	230V	NYM-J 5x1,5	2		110 cm	1	Dauerstrom		1er-Steckdose (1Konstant)
Kücheninsel	E-2-S11-14	230V	NYM-J 5x1,5	2		90 cm	4	Dauerstrom		2x 2er-Steckdose (Konstant)
Jalousien										
Wand Süd Groß	E-2-J1	230V	NYM-J 5x1,5	1			1	Jalousienaktor	1	
Wand Süd Klein	E-2-J2	230V	NYM-J 5x1,5	2			1	Jalousienaktor	1	
Netzwerk										
Wand Nord		CAT7	CAT7	1			2	Patch-Feld		
Wand West		CAT7	CAT7	2			2	Patch-Feld		Vorsehen
Beleuchtung										
Esstisch	E-2-L1.1-1.3	12/24V	NYM-J 5x1,5	1			3	DALI-EVG	1	Esstisch
Kücheninsel	E-2-L2.1-2.2	12/24V	NYM-J 5x1,5	2			2	DALI-EVG	1	Kücheninsel
Küchenzeile	E-2-L3.1-3.3	12/24V	NYM-J 5x1,5	3			3	DALI-EVG	1	Küchenzeile
LED-Esstisch	E-2-L4	12/24V	NYM-J 5x1,5	4			3	LED-Stripes	1	RGBW Stripe
LED-Küchenzeile	E-2-L5	12/24V	NYM-J 5x1,5	5			2	LED-Stripes	1	RGBW Stripe
LED-Küchensockel	E-2-L6.1-6.3	12/24V	NYM-J 5x1,5	5			12	LED-Stripes	0	RGBW Stripe (Mit LED Küchenzeile)
Reed-Kontakte										
Wand Süd Groß	E-2-F1-2	KNX	J-Y(St)Y 2x2x0,8	1			2	Binäraktor		
Wand Süd Klein	E-2-F3-4	KNX	J-Y(St)Y 2x2x0,8	2			2	Binäraktor		
Taster										
Wand Nord	E-2-T-1	KNX	EIB-Y(St)Y 2x2x0,8 (Grün) (KNX)			110 cm	1			
Präsenzmelder										
Decke	E-2-P1	KNX	EIB-Y(St)Y 2x2x0,8 (Grün) (KNX)				1			
1-Wire										
Wand Nord	E-2-W	1-Wire	EIB-Y(St)Y 2x2x0,8 (Lila) (1-Wire)			200 cm	1			Vorsehen
Ankleide (Raumnummer 3)										
Steckdosen										
Wand Ost	E-3-S1-2	230V	NYM-J 5x1,5	1		30 cm	2	Dauerstrom		2er-Steckdose
Wand Nord Rechts	E-3-S3-4	230V	NYM-J 5x1,5	1		30 cm	2	Dauerstrom		2er-Steckdose
Wand Nord Links	E-3-S5-6	230V	NYM-J 5x1,5	1		30 cm	2	Dauerstrom		2er-Steckdose
Wand West	E-3-S7-8	230V	NYM-J 5x1,5	1		30 cm	2	Schaltaktor	1	2er-Steckdose (1Schaltbar/1Konstant)
Jalousien										
Wand Nord	E-3-J1	230V	NYM-J 5x1,5	1			1	Jalousienaktor	1	
Netzwerk										
Beleuchtung										
Decke	E-3-L1.1-1.3	12/24V	NYM-J 5x1,5	1			3	DALI-EVG	1	3x LED Panel
Reed-Kontakte										
Fenster Nord	E-3-F1-2	KNX	J-Y(St)Y 2x2x0,8	1			2	Binäraktor		
Taster										
Wand Süd Mitte	E-3-T1	KNX	EIB-Y(St)Y 2x2x0,8 (Grün) (KNX)			110 cm	1			
Präsenzmelder										
Decke	E-3-B1	KNX	EIB-Y(St)Y 2x2x0,8 (Grün) (KNX)				1			
1-Wire										
Wand Süd	E-3-W	1-Wire	EIB-Y(St)Y 2x2x0,8 (Lila) (1-Wire)			200 cm	1			Vorsehen
Eltern (Raumnummer 4)										
Steckdosen										
Wand Ost	E-4-S1-2	230V	NYM-J 5x1,5	1		30 cm	2	Schaltaktor	1	2er-Steckdose (1Schaltbar/1Konstant)
Wand West Rechts	E-4-S3-4	230V	NYM-J 5x1,5	1		30 cm	2	Schaltaktor	1	2er-Steckdose (1Schaltbar/1Konstant)
Wand West Links	E-4-S5-6	230V	NYM-J 5x1,5	1		30 cm	2	Schaltaktor	1	2er-Steckdose (1Schaltbar/1Konstant)
Jalousien										
Wand Süd	E-4-J1	230V	NYM-J 5x1,5	1			1	Jalousienaktor	1	
Netzwerk										
Wand Ost		CAT7	CAT7	1		30 cm		Patch-Feld		Doppeldose
Beleuchtung										
Decke	E-4-L1	12/24V	NYM-J 5x1,5	1			1	DALI-EVG	1	LED Panel

Reed-Kontakte							
Fenster Süd	E-4-F1-2	KNX	J-Y(St)Y 2x2x0,8	1		2	Binäraktor
Taster							
Wand Ost	E-4-T1.1	KNX	EIB-Y(St)Y 2x2x0,8 (Grün) (KNX)		110 cm	1	4-Fach mit Temperaturmessung
Wand West Rechts	E-4-T1.2	KNX	EIB-Y(St)Y 2x2x0,8 (Grün) (KNX)		85 cm	1	4-Fach
Wand West Links	E-4-T1.3	KNX	EIB-Y(St)Y 2x2x0,8 (Grün) (KNX)		85 cm	1	4-Fach
Präsenzmelder							
Decke	E-4-P1	KNX	EIB-Y(St)Y 2x2x0,8 (Grün) (KNX)		?	1	
Unter Bett	E-4-P2	KNX	EIB-Y(St)Y 2x2x0,8 (Grün) (KNX)		?	1	Oder Bewegungsmelder?
1-Wire							
Wand Ost	E-4-W	1-Wire	EIB-Y(St)Y 2x2x0,8 (Lila) (1-Wire)		200 cm	1	Vorsehen

Bad (Raumnummer 5)							
Steckdosen							
Wand Ost Links	E-5-S1-2	230V	NYM-J 5x1,5	1	110 cm	2	Dauerstrom 2er-Steckdose
Wand Ost Rechts	E-5-S3-4	230V	NYM-J 5x1,5	1	110 cm	2	Dauerstrom 2er-Steckdose
Wand Nord	E-5-S5	230V	NYM-J 5x1,5	1	30 cm	1	Schaltaktor 1er-Steckdose
Jalousien							
Wand Süd	E-5-J1	230V	NYM-J 5x1,5	1		1	Jalousienaktor 1
Netzwerk							
Wand West		CAT7	CAT7	1	90 cm		Patch-Feld Vorsehen
Beleuchtung							
Decke	E-5-L1	12/24V	NYM-J 5x1,5	1		1	DALI-EVG LED Panel
Decke Dusche	E-5-L2	12/24V	NYM-J 5x1,5	1		1	Schaltaktor Nicht dimmbar
Waschtische	E-5-L3.1-3.2	12/24V	NYM-J 5x1,5	2		2	Schaltaktor Nicht dimmbar
Badewanne	E-5-L4	12/24V	NYM-J 5x1,5	2		3	LED-Stripes 1 RGBW-Stripe
Reed-Kontakte							
Türe Süd	E-5-F1-2	KNX	J-Y(St)Y 2x2x0,8	1		2	Binäraktor
Taster							
Wand Nord	E-5-T1	KNX	EIB-Y(St)Y 2x2x0,8 (Grün) (KNX)		110 cm	1	
Präsenzmelder							
Decke	E-5-P1	KNX	EIB-Y(St)Y 2x2x0,8 (Grün) (KNX)			1	
Bewegungsmelder							
Decke Dusche	E-5-B1	KNX	EIB-Y(St)Y 2x2x0,8 (Grün) (KNX)			1	lieber Präsenzmelder?
1-Wire							
Wand Nord	E-5-W	1-Wire	EIB-Y(St)Y 2x2x0,8 (Lila) (1-Wire)		200 cm	1	Vorsehen

Ebene 2 (Wohnen "W")							
Podest (Raumnummer 1)							
Steckdosen							
Wand Süd	W-1-S1-2	230V	NYM-J 5x1,5	1	30 cm	2	Schaltaktor 1 2er-Steckdose (1Schaltbar/1Konstant)
Jalousien							
Wand Nord	W-1-J1	230V	NYM-J 5x1,5	1		1	Jalousienaktor 1
Beleuchtung							
Decke	W-1-L1	12/24V	NYM-J 5x1,5	1		1	DALI-EVG LED Panel
Podestbeleuchtung	W-1-L2.1-2.2	12/24V	NYM-J 5x1,5	2		2	Schaltaktor nicht dimmbar
Treppenbeleuchtung	W-1-L2.3-2.4	12/24V	NYM-J 5x1,5	2		2	Schaltaktor Geschaltet mit Podestbeleuchtung
Reed-Kontakte							
Wand Nord	E-2-F1-2	KNX	J-Y(St)Y 2x2x0,8	1		2	Binäraktor
Taster							
Präsenzmelder							
Decke	E-2-P1	KNX	EIB-Y(St)Y 2x2x0,8 (Grün) (KNX)			1	Normaler Taster Sinnvoll?

Wohnzimmer (Raumnummer 2)							
Steckdosen							
Wand Nord Links	W-2-S1-2	230V	NYM-J 5x1,5	1	30 cm	2	Dauerstrom 2er-Steckdose (2Konstant)
Wand Nord Links	W-2-S3-4	230V	NYM-J 5x1,5	1	30 cm	2	Schaltaktor 2er-Steckdose (2Schaltbar)
Wand Ost	W-2-S5-12	230V	NYM-J 5x1,5	2	30 cm	8	Schaltaktor 2 2x 4er Steckdose (2Schaltbar/6Konstant)
Wand Ost Fensterlaibung	W-2-S13	230V	NYM-J 5x1,5	3	30 cm	1	Dauerstrom 1er-Steckdose (Konstant)
Bodentank	W-2-S14-16	230V	NYM-J 5x1,5	3	30 cm	3	Schaltaktor 2 3er-Steckdose (2Schaltbar/1Konstant)
Wand Süd Fensterlaibung	W-2-S17	230V	NYM-J 5x1,5	3	30 cm	1	Dauerstrom 1er-Steckdose (Konstant)
Brüstung Links	W-2-S18-19	230V	NYM-J 5x1,5	4	30 cm	2	Schaltaktor 1 2er-Steckdose (1Schaltbar/1Konstant)
Brüstung Rechts	W-2-S20-22	230V	NYM-J 5x1,5	4	30 cm	3	Schaltaktor 1 3er-Steckdose (1Schaltbar/2Konstant)
Jalousien							
Wand Süd	W-2-J1.1	230V	NYM-J 5x1,5	1		1	Jalousienaktor 1
Wand Ost	W-2-J1.2	230V	NYM-J 5x1,5	1		1	Jalousienaktor 1
Netzwerk							
Wand Nord		CAT7	CAT7	1		2	Patch-Feld Vorsehen
Brüstung		CAT7	CAT7	2		2	Patch-Feld Vorsehen
Wand Ost 1		CAT7	CAT7	3		2	Patch-Feld
Wand Ost 2		CAT7	CAT7	4		2	Patch-Feld
Beleuchtung							
Decke	W-2-L1	12/24V	NYM-J 5x1,5	1		1	DALI-EVG LED Panel
Wand Süd/West	W-2-L2.1-2.5	12/24V	NYM-J 5x1,5	2		5	DALI-EVG 1
Reed-Kontakte							
Wand Süd	W-2-F1-2	KNX	J-Y(St)Y 2x2x0,8	1		2	Binäraktor
Wand Ost	W-2-F3-4	KNX	J-Y(St)Y 2x2x0,8	2		2	Binäraktor
Taster							
Wand Nord	W-2-T1	KNX	EIB-Y(St)Y 2x2x0,8 (Grün) (KNX)		110 cm	1	
Präsenzmelder							
Decke	W-2-P1	KNX	EIB-Y(St)Y 2x2x0,8 (Grün) (KNX)			1	
1-Wire							
Wand Nord	W-2-W	1-Wire	EIB-Y(St)Y 2x2x0,8 (Lila) (1-Wire)		200 cm	1	Vorsehen

WC (Raumnummer 2)							
Steckdosen							
Wand West	W-3-S1-2	230V	NYM-J 5x1,5	1	30 cm	2	Schaltaktor 1 2er-Steckdose (1Schaltbar/1Konstant)
Jalousien							
Wand Ost	W-3-J1	230V	NYM-J 5x1,5	1		1	Jalousienaktor 1
Beleuchtung							
Decke	W-3-L1	12/24V	NYM-J 5x1,5	1		1	DALI-EVG LED Panel
Reed-Kontakte							
Wand Ost	W-3-F1-2	KNX	J-Y(St)Y 2x2x0,8	1		2	Binäraktor
Taster							
Präsenzmelder							
Decke	W-3-B1	KNX	EIB-Y(St)Y 2x2x0,8 (Grün) (KNX)			1	Normaler Taster Sinnvoll?
1-Wire							
Wand Süd	W-3-W	1-Wire	EIB-Y(St)Y 2x2x0,8 (Lila) (1-Wire)		200 cm	1	Vorsehen

Ebene 3 (Schlafen "S")							
Podest (Raumnummer 1)							
Jalousien							
Wand Nord	S-1-J1	230V	NYM-J 5x1,5	1		1	Jalousienaktor 1
Beleuchtung							
Decke	S-1-L1	12/24V	NYM-J 5x1,5	1		1	DALI-EVG LED Panel
Podestbeleuchtung	S-1-L2.1	12/24V	NYM-J 5x1,5	2		1	Schaltaktor Nicht Dimmbar
Treppenbeleuchtung	S-1-L2.2-2.3	12/24V	NYM-J 5x1,5	2		2	Schaltaktor 0 Geschaltet mit Podestbeleuchtung
Reed-Kontakte							
Wand Nord	S-1-F1-2	KNX	J-Y(St)Y 2x2x0,8	1		2	Binäraktor
Taster							
Präsenzmelder							
Decke	S-1-B1	KNX	EIB-Y(St)Y 2x2x0,8 (Grün) (KNX)			1	Normaler Taster Sinnvoll?

Flur (Raumnummer 2)									
Steckdosen									
Wand Nord	S-2-S1-2	230V	NYM-J 5x1,5	1	30 cm	2	Dauerstrom		2er-Steckdose (2Konstant)
Wand Nord	S-2-S1-2	230V	NYM-J 5x1,5	1	30 cm	2	Dauerstrom		2er-Steckdose (2Konstant)
Beleuchtung									
Decke	S-2-L1.1-1.2	12/24V	NYM-J 5x1,5	1		2	DALI-EVG	1	LED Panel
Taster									
Wand Nord	S-2-T1	KNX	EIB-Y(St)Y 2x2x0,8 (Grün) (KNX)		110 cm	1			
Präsenzmelder									
Decke	S-2-B1	KNX	EIB-Y(St)Y 2x2x0,8 (Grün) (KNX)			1			
1-Wire									
Wand Nord	S-2-W	1-Wire	EIB-Y(St)Y 2x2x0,8 (Lila) (1-Wire)		200 cm	1			Vorsehen
Bad (Raumnummer 3)									
Steckdosen									
Wand Süd	S-3-S1-2	230V	NYM-J 5x1,5	1	30 cm	2	Dauerstrom		2er-Steckdose (2Konstant)
Jalousien									
Wand Nord	S-3-J1	230V	NYM-J 5x1,5	1		1	Jalousienaktor	1	
Beleuchtung									
Decke	S-3-L1	12/24V	NYM-J 5x1,5	1		1	DALI-EVG	1	LED Panel
Spiegelschrank	S-3-L2	12/24V	NYM-J 5x1,5	2		1	Schaltaktor	1	Spiegelschrank nicht dimmbar
Reed-Kontakte									
Fenster Nord	S-3-F1-2	KNX	J-Y(St)Y 2x2x0,8	1		2	Binäraktor		
Taster									
Wand Süd	S-3-T1	KNX	EIB-Y(St)Y 2x2x0,8 (Grün) (KNX)		110 cm	1			
Präsenzmelder									
Decke	S-3-P1	KNX	EIB-Y(St)Y 2x2x0,8 (Grün) (KNX)			1			
1-Wire									
Wand Süd	S-3-W	1-Wire	EIB-Y(St)Y 2x2x0,8 (Lila) (1-Wire)		200 cm	1			Vorsehen
Büro (Raumnummer 4)									
Steckdosen									
Wand Ost Türe	S-4-S1-2	230V	NYM-J 5x1,5	1	30 cm	2	Dauerstrom		2er-Steckdose (2Konstant)
Wand Ost	S-4-S3-6	230V	NYM-J 5x1,5	1	30 cm	4	Schaltaktor	1	4er-Steckdose (1Schaltbar/3Konstant)
Wand Nord	S-4-S7-8	230V	NYM-J 5x1,5	1	30 cm	2	Dauerstrom		2er-Steckdose (2Konstant)
Wand West	S-4-S9-10	230V	NYM-J 5x1,5	2	30 cm	2	Schaltaktor	1	2er-Steckdose (1Schaltbar/1Konstant)
Wand Süd	S-4-S11-12	230V	NYM-J 5x1,5	2	30 cm	2	Dauerstrom		2er-Steckdose (2Konstant)
Jalousien									
Wand West	S-4-J1	230V	NYM-J 5x1,5	1		1	Jalousienaktor	1	
Netzwerk									
Wand Ost		CAT7	CAT7	1	30 cm		Patch-Feld		
Wand West		CAT7	CAT7	1	30 cm		Patch-Feld		Vorsehen
Beleuchtung									
Decke	S-4-L1	12/24V	NYM-J 5x1,5	1		1	DALI-EVG	1	LED Panel
Reed-Kontakte									
Fenster West	S-4-F1-2	KNX	J-Y(St)Y 2x2x0,8	1		2	Binäraktor		
Taster									
Wand Ost Türe	S-4-T1	KNX	EIB-Y(St)Y 2x2x0,8 (Grün) (KNX)		110 cm	1			
Präsenzmelder									
Decke	S-4-P1	KNX	EIB-Y(St)Y 2x2x0,8 (Grün) (KNX)			1			
1-Wire									
Wand Süd	S-4-W	1-Wire	EIB-Y(St)Y 2x2x0,8 (Lila) (1-Wire)		200 cm	1			Vorsehen
Kind 1 (Raumnummer 5)									
Steckdosen									
Wand Nord	S-5-S1-2	230V	NYM-J 5x1,5	1	30 cm	2	Dauerstrom		2er-Steckdose (2Konstant)
Wand West	S-5-S3-4	230V	NYM-J 5x1,5	1	30 cm	2	Schaltaktor	1	2er-Steckdose (1Schaltbar/1Konstant)
Wand Süd	S-5-S5-6	230V	NYM-J 5x1,5	1	30 cm	2	Dauerstrom		2er-Steckdose (2Konstant)
Wand Ost	S-5-S7-8	230V	NYM-J 5x1,5	1	30 cm	2	Schaltaktor	1	2er-Steckdose (1Schaltbar/1Konstant)
Jalousien									
Wand Süd	S-5-J1	230V	NYM-J 5x1,5	1		1	Jalousienaktor	1	
Netzwerk									
Wand Ost		CAT7	CAT7	1	30 cm		Patch-Feld		
Wand Nord		CAT7	CAT7	1	30 cm		Patch-Feld		Vorsehen
Beleuchtung									
Decke	S-5-L1	12/24V	NYM-J 5x1,5	1		1	DALI-EVG	1	LED Panel
Reed-Kontakte									
Fenster Süd	S-5-F1-2	KNX	J-Y(St)Y 2x2x0,8	1		2	Binäraktor		
Taster									
Wand Nord	S-5-T1	KNX	EIB-Y(St)Y 2x2x0,8 (Grün) (KNX)		110 cm	1			
Präsenzmelder									
Decke	S-5-P1	KNX	EIB-Y(St)Y 2x2x0,8 (Grün) (KNX)			1			
1-Wire									
Wand Nord	S-5-W	1-Wire	EIB-Y(St)Y 2x2x0,8 (Lila) (1-Wire)		200 cm	1			Vorsehen
Kind 2 (Raumnummer 6)									
Steckdosen									
Wand Nord	S-6-S1-2	230V	NYM-J 5x1,5	1	30 cm	2	Dauerstrom		2er-Steckdose (2Konstant)
Wand West	S-6-S3-4	230V	NYM-J 5x1,5	1	30 cm	2	Schaltaktor	1	2er-Steckdose (1Schaltbar/1Konstant)
Wand Süd	S-6-S5-6	230V	NYM-J 5x1,5	1	30 cm	2	Dauerstrom		2er-Steckdose (2Konstant)
Wand Ost	S-6-S7-8	230V	NYM-J 5x1,5	1	30 cm	2	Schaltaktor	1	2er-Steckdose (1Schaltbar/1Konstant)
Jalousien									
Wand Süd	S-6-J1	230V	NYM-J 5x1,5	1		1	Jalousienaktor	1	
Netzwerk									
Wand West		CAT7	CAT7	1	30 cm		Patch-Feld		
Wand Ost		CAT7	CAT7	1	30 cm		Patch-Feld		Vorsehen
Beleuchtung									
Decke	S-6-L1	12/24V	NYM-J 5x1,5	1		1	DALI-EVG	1	LED Panel
Reed-Kontakte									
Fenster Süd	S-6-F1-2	KNX	J-Y(St)Y 2x2x0,8	1		2	Binäraktor		
Taster									
Wand Nord	S-6-T1	KNX	EIB-Y(St)Y 2x2x0,8 (Grün) (KNX)		110 cm	1			
Präsenzmelder									
Decke	S-6-P1	KNX	EIB-Y(St)Y 2x2x0,8 (Grün) (KNX)			1			
1-Wire									
Wand Nord	S-6-W	1-Wire	EIB-Y(St)Y 2x2x0,8 (Lila) (1-Wire)		200 cm	1			Vorsehen
Ebene 4 (Dach "D")									
Podest (Raumnummer 1)									
Steckdosen									
Wand Nord	D-1-S1-2	230V	NYM-J 5x1,5	1	30 cm	2	Schaltaktor	1	2er-Steckdose (1Schaltbar/1Konstant)
Wand Ost	D-1-S3-4	230V	NYM-J 5x1,5	1	30 cm	2	Dauerstrom		2er-Steckdose (2Konstant)
Wand Ost Starkstrom	D-1-S5	400V	NYM-J 5x1,5	2	30 cm	1	Dauerstrom		Starkstromanschluss
Jalousien									
Wand Süd	D-1-J1	230V	NYM-J 5x1,5	1		1	Jalousienaktor	1	
Wand Süd	D-1-J1	230V	NYM-J 5x1,5	1		1	Jalousienaktor	1	Markise
Netzwerk									
Wand Nord		CAT7	CAT7	1	30 cm		Patch-Feld		Vorsehen
Beleuchtung									
Decke	D-1-L1.1-1.2	12/24V	NYM-J 5x1,5	1		2	DALI-EVG	1	LED Panel
Reed-Kontakte									
Wand Süd	D-1-F1-2	KNX	J-Y(St)Y 2x2x0,8	1		2	Binäraktor		
Taster									
Wand Süd	D-1-T1	KNX	EIB-Y(St)Y 2x2x0,8 (Grün) (KNX)		110 cm	1			
Präsenzmelder									
Decke	D-1-P1	KNX	EIB-Y(St)Y 2x2x0,8 (Grün) (KNX)			1			

1-Wire									
Wand Nord	D-1-W	1-Wire	EIB-Y(St)Y 2x2x0,8 (Lila) (1-Wire)		200 cm	1			Vorsehen
Dachterrasse (Raumnummer 2)									
Steckdosen									
Wand Nord	D-2-S1-2	230V	NYM-J 5x1,5	1	30 cm	2	Schaltaktor	1	2er-Steckdose (1Schaltbar/1Konstant)
Wand Süd	D-2-S3-4	230V	NYM-J 5x1,5	1	30 cm	2	Schaltaktor		2er-Steckdose (2Konstant)
Beleuchtung									
Hauptbeleuchtung	D-2-L1	12/24V	NYM-J 5x1,5	1		1	Schaltaktor	1	Hauptlampe nicht Dimmbar
Wanbeleuchtung	D-2-L2.1-2.12	12/24V	NYM-J 5x1,5	1		12	Schaltaktor	1	Wandleuchten nicht Dimmbar (Sinnvoll?)
Bewegungsmelder									
Wand Nord	D-2-B1	KNX	EIB-Y(St)Y 2x2x0,8 (Grün) (KNX)	?		1			Sinnvoll?
1-Wire									
Wand Nord	D-2-W	1-Wire	EIB-Y(St)Y 2x2x0,8 (Lila) (1-Wire)		200 cm	1			Vorsehen